

جدول مقاومت ترمز اینورترهای LS (تک فاز 220)

150% braking torque

ED=5%

G100	M100	Is7	S100	H100	IP5A	IG5A	kw
300 Ω 100 w	-	-	300 Ω 100 w	-	-	300 Ω 100 w	0.37
150 Ω 150 w	-	150 Ω 150 w	150 Ω 150 w	150 Ω 150 w	150 Ω 150 w	150 Ω 150 w	0.75
60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	60 Ω 300 w	1.5
50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	50 Ω 400 w	2.2
33 Ω 600 w	-	33 Ω 600 w	-	33 Ω 600 w	33 Ω 600 w	33 Ω 600 w	4
20 Ω 800 w	-	20 Ω 800 w	-	20 Ω 800 w	20 Ω 800 w	20 Ω 800 w	5.5
15 Ω 1200 w	-	15 Ω 1200 w	-	15 Ω 1200 w	15 Ω 1200 w	15 Ω 1200 w	7.5
10 Ω 2400 w	-	10 Ω 2400 w	-	10 Ω 2400 w	10 Ω 2400 w	10 Ω 2400 w	11
8 Ω 2400 w	-	8 Ω 2400 w	-	8 Ω 2400 w	8 Ω 2400 w	8 Ω 2400 w	15
5 Ω 3600 w	-	5 Ω 3600 w	-	6 Ω 2600 w	5 Ω 3600 w	5 Ω 3600 w	18.5
5 Ω 3600 w	-	5 Ω 3600 w	-	-	5 Ω 3600 w	5 Ω 3600 w	22
-	-	5 Ω 5000 w	-	-	5 Ω 5000 w	-	30
-	-	4.5 Ω 7000 w	-	-	-	-	37
-	-	3.5 Ω 10000 w	-	-	-	-	45
-	-	3 Ω 15000 w	-	-	-	-	55
-	-	2.5 Ω 20000 w	-	-	-	-	75

جدول مقاومت ترمز اینورتر های LS (سه فاز 380)

150% braking torque

ED=5% (به غیر از IS7)

G100	Is7	S100	H100	IP5A	IG5A	kw
1200Ω 100 w	-	1200Ω 100 w	-	-	1200Ω 100 w	0.37
600 Ω 150 w	600 Ω 150 w	600 Ω 150 w	600 Ω 300 w	600 Ω 150 w	600 Ω 150 w	0.75
300 Ω 300 w	300 Ω 300 w	300 Ω 300 w	300 Ω 600 w	300 Ω 300 w	300 Ω 300 w	1.5
200 Ω 400 w	200 Ω 400 w	200 Ω 400 w	200 Ω 800 w	200 Ω 400 w	200 Ω 400 w	2.2
130 Ω 600 w	130 Ω 600 w	130 Ω 600 w	130 Ω 1200 w	130 Ω 600 w	130 Ω 600 w	4
85 Ω 1000 w	85 Ω 1000 w	85 Ω 1000 w	85 Ω 2000 w	85 Ω 1000 w	85 Ω 1000 w	5.5
60 Ω 1200 w	60 Ω 1200 w	60 Ω 1200 w	60 Ω 2400 w	60 Ω 1200 w	60 Ω 1200 w	7.5
40 Ω 2000 w	40 Ω 2000 w	40 Ω 2000 w	40 Ω 4000 w	40 Ω 2000 w	40 Ω 2000 w	11
30 Ω 2400 w	30 Ω 4800 w	30 Ω 2400 w	32 Ω 4800 w	30 Ω 2400 w	30 Ω 2400 w	15
20 Ω 3600 w	20 Ω 7200 w	20 Ω 3600 w	20 Ω 7200 w	20 Ω 3600 w	20 Ω 3600 w	18.5
20 Ω 3600 w	20 Ω 15000 w	20 Ω 3600 w	20 Ω 7200 w	20 Ω 3600 w	10 Ω 3600 w	22
-	16.9 Ω 35000 w	16.9 Ω 6400 w	16 Ω 10000 w	16.9 Ω 6400 w	-	30
-	16.9 Ω 35000 w	16.9 Ω 6400 w	12 Ω 10000 w	16.9 Ω 6400 w	-	37
-	11.4 Ω 60000 w	11.4 Ω 9600 w	10 Ω 12800 w	11.4 Ω 9600 w	-	45
-	11.4 Ω 60000 w	11.4 Ω 9600 w	8.4 Ω 14400 w	11.4 Ω 9600 w	-	55
-	8.4 Ω 80000 w	8.4 Ω 12800 w	6 Ω 20000 w	8.4 Ω 12800 w	-	75
-	4.5 Ω 90000 w	-	5 Ω 26000 w	4.5 Ω 15000 w	-	90
-	3.5 Ω 110000 w	-	4 Ω 32000 w	3.5 Ω 17000 w	-	110
-	3 Ω 130000 w	-	3.4 Ω 40000 w	3 Ω 20000 w	-	132
-	2.5 Ω 150000 w	-	2.8 Ω 48000 w	2.5 Ω 25000 w	-	160
-	-	-	2.4 Ω 52000 w	2 Ω 30000 w	-	185
-	-	-	2 Ω 60000 w	2 Ω 30000 w	-	220